


Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Impressivo aluminium, trådlös kommunikation



Typ: MSA-F-1.1.1-83-WL

E-nr: 1701236

Produkt ID: 2CKA006200A0085

GTIN: 4011395215753



Rörelsevakt med en integrerad aktör för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad). Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Modell/Utförande:	Rörelsegivare

Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm