

Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Impressivo vit,
trådlös kommunikation



Typ: MSA-F-1.1.1-84-WL

E-nr: 1701237

Produkt ID: 2CKA006200A0086

GTIN: 4011395215760



Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad). Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Nej |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Övrigt |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Ja |
| Modell/Utförande: | Rörelsegivare |

| | |
|---|-----------------|
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Omformare ingång: | Ja |
| Djurzon: | Ja |
| Trapphusövervakning: | Ja |
| Inställbart ljusvärde: | Ja |
| Optimal montagehöjd: | 1.1 m |
| Max. räckvidd framåt: | 6 m |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till: | 19 ° |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 180 ° |
| Antal kanaler: | 1 |
| Omkopplingseffekt: | 2300 W |
| Min inkopplingstid: | 30 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Bredd: | 71 mm |
| Höjd: | 71 mm |
| Djup: | 56 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm |