

# Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Jussi vit, trådlös kommunikation



**Typ:** MSA-F-1.1.1-214-WL

**E-nr:** 1701238

**Produkt ID:** 2CKA006200A0093

**GTIN:** 4011395215838



Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad). Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Modell/Utförande:	Rörelsegivare

Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	52.3 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm