

Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Jussi vit



Typ: MSA-F-1.1.1-214

E-nr: 1701124

Produkt ID: 2CKA006220A0221

GTIN: 4011395179802



Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad)

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage

Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Bussanslutning ingår:	Nej
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	70.9 mm
Höjd:	52.3 mm
Djup:	70.9 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm