

# Rörelsevakt

## Rörelsevakt Pure Ädelstål

Typ: MD-F-1.0.1-866

E-nr: 1701152

Produkt ID: 2CKA006220A0547

GTIN: 4011395203842



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka.

Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage

Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Rostfritt stål
Bussanslutning ingår:	Nej
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	30 mm
Inbyggnadsdjup:	8.5 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	8.5 mm