


Rörelsevakt aktor/sensor

Rörelsevakt aktor/sensor Pure Ädelstål



Typ: MSA-F-1.1.1-866

E-nr: 1701153

Produkt ID: 2CKA006220A0548

GTIN: 4011395203859



Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast

Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Rostfritt stål
Bussanslutning ingår:	Nej
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm