

# Brytaktormodul

BRYTAKTOR 6A

Type: SA/M2.6.1


EI-Number: 1751420

Product ID: 2CDG110002R0011

GTIN: 4016779583145



Brytaktor 2- kanals för montering i rumskontrollerbox. 2 potentialfria kontakter för 230 V~ 50 Hz , 6 A - AC3.



## Technical specification

### Packing

Package:	1
Unit:	PCS

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	Inbyggnadsinstallation
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	No

# Product Card

BRYTAKTOR 6A



Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Uteffekt:	1380 W
För kapacitiv last:	Yes
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	6 A
Märkström:	6 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Yes
Bussanslutning ingår:	No
Avtagbar bussmodul:	No
Kan byggas ut med moduler:	No
Kapslingsklass (IP):	IP54