

Brytaktormodul

BRYTAKTOR 6A

Typ: SA/M2.6.1

E-nr: 1751420

Produkt ID: 2CDG110002R0011

GTIN: 4016779583145



Bryttaktor 2- kanals för montering i rumskontrollerbox. 2 potentialfria kontakter för 230 V~ 50 Hz , 6 A - AC3.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	Inbyggnadsinstallation
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Max. omkopplingseffekt:	1380 W

Uteffekt:	1380 W
För kapacitiv last:	Ja
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	6 A
Märkström:	6 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP54