

# Brytaktormodul


BINÄRUTG.MODUL SA/M2.16.1, 16A

Typ: SA/M2.16.1

E-nr: 1738008

Produkt ID: 2CDG110100R0011

GTIN: 4016779681582



Modul till Rumskontroller, t.ex. RC/A4.2. Växlar upp till 16 A med två potentialfria reläkontakter.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	Inbyggnadsinstallation
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Max. omkopplingseffekt:	2300 W

Uteffekt:	2300 W
För kapacitiv last:	Ja
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP54