


RÖRELSEDETEKTOR 180 VIT

Rörelsedetektor 180 med integrerad busskopplare vit.



Typ: 6122/10-84-500

E-nr: 1739078

Produkt ID: 2CKA006132A0379

GTIN: 4011395211298



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/kanal, 4 st kanaler. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m. Används med Busskopplare 6120/12-101-500 E1751115 eller 6120/13-500 E1750113

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10
--------------	------

Enhet:	st
--------	----

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

Monteringshöjd:	1.1 m
-----------------	-------

Max. räckvidd framåt:	6 m
-----------------------	-----

Trapphusövervakning:	Ja
----------------------	----

Med orienteringsbelysning:	Nej
----------------------------	-----

Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej