


Bryttaktor/sensor

Bryttaktor/sensor 1-kanal, 1 aktör, trådlös kommunikation



Typ: SSA-F-1.1.1-WL

E-nr: 1701226

Produkt ID: 2CKA006200A0074

GTIN: 4011395215630



Bryttaktor/sensor 1-kanal tryckknapp med en integrerad aktör. Får endast användas i kombination med ABB-free@home® enkelvippor. Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast strömförsörjning med 230V krävs.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ja
Monteringsmetod:	Infällt montage

Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Nej
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Max. antal omkopplarkontakter:	1
Max. omkopplingsström:	10 A
Märkström:	10 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Nej
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20