

# Flex insats

## Flex insats LED-dimmer 1-kanal

**Typ:** 64851 U-500


**E-nr:** 1301539

**Produkt ID:** 2CKA006500A0013

**GTIN:** 4011395294208



Dimmerinsats för att styra ljuset. Produkten ingår i ABB Flex-serien vilket innebär att ett antal fronter kan användas till denna produkt, allt från traditionella rörelsesensorer till switchade fronter med trådlös kommunikation till t.ex. ABB:s free@home-system. Möjligt med extern styrning via impulsbrytare. Används för belysning av belastningar från 3 - 240 W/VA beroende på belastning. Dimmerinsatsen behöver inte ansluta båda faserna, men båda faserna rekommenderas för belastningar <10 W/VA



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Manövreringsmetod:	Tryckknapp.
Appstyrning via Bluetooth:	Nej
Dimning framkant (phase cut-on):	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off):	Ja
Trappfunktion*:	Nej
Typ av last:	Universal och LED Retrofit

Omformare ingång:	Ja
Ljusvärdesminne:	Ja
Kan användas med knapp:	Ja
Kan användas med rörelsesensor:	Ja
Kan användas med närvaroindikator:	Ja
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Ja
Kan användas med överföringsknapp:	Ja
Kan användas med infrarödknapp:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Svart
Transparent:	Nej
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Reglerspänning:	220...240 V
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	30 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej