

LED-Dimmer Vit Impressivo utan klor

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)



Typ: 6523URCGL-84-103

E-nr: 1360366

Produkt ID: 2CKA006512A0347

GTIN: 4011395232125

Vrid dimmer är semikomplett dimmerinsats med centrumdelar.

Koplettera med separat täckram.

Glimlampa för bakgrundsbelysning ingår.

För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

Optimerad för ljusreglering av Philips retrofit LEDs (LEDi). Passar även dimbara Retrofit-LEDs (LEDi) med konventionell eller elektronisk transformator.

Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimbara halogen Energy saver lampor.

Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig.

Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd.

Justerbar min. nivå för belysningsstyrka och inbyggt minne för senaste nivå.

Spänning: 230 V~, +10 % / -10 %

Effekt: 2 - 100 W/VA

Vid inkoppling av konventionell transformator, beräkna ~20% i förlust.

Vid inkoppling av elektronisk transformator beräkna ~5% i förlust.

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP21

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	207...253 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Reglerspänning:	220...240 V
Max. växlingseffekt LED:	400 W
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Ledararea:	1...2.5 mm ²
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	44 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej