

# Vrid dimmer Jussi. För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

DIMMER LED 2-100W



**Typ:** 6523 URJGL-214-104

**E-nr:** 1361056

**Produkt ID:** 2CKA006512A0355

**GTIN:** 4011395344088

Passar också dimmbara LED's med konventionell eller elektronisk transformator. Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen energispar-lampor. Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig. Möjlighet att justera mellan framkant och bakkant styrning. Justerbar minimum belysningsnivå. Spänning 230 VAC. Med noll-plint (inget krav på anslutning av Nolla)

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Appstyrning via Bluetooth:	Nej
Dimning framkant (phase cut-on):	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off):	Ja
Trappfunktion*:	Nej
Typ av last:	Universal och LED Retrofit

Omformare ingång:	Nej
Ljusvärdesminne:	Ja
Kan användas med knapp:	Nej
Kan användas med rörelsesensor:	Nej
Kan användas med närvaroindikator:	Nej
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Nej
Kan användas med överföringsknapp:	Nej
Kan användas med infrarödknapp:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	220...240 V
Max. växlingseffekt LED:	360 W
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Ledararea:	1...2.5 mm <sup>2</sup>
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	44 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej