

Flex Rörelsesensor basic 180

Flex Rörelsesensor basic 180 set
Impressivo Svart matt

Typ: 64761-885-500

E-nr: 1301504

Produkt ID: 2CKA006800A2933

GTIN: 4011395293355



Rörelsesensor basic för styrning av ljus i Impressivo-design, färg svart matt. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Nej

Underkrypningskydd:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Nej
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Driftlägesomkopplare:	Nej
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej