

# Flex Rörelsesensor multi 180 sensor

FLEX PIR180 SENSOR MULTI JUSSI



**Typ:** 64764-214-510

**E-nr:** 1301495

**Produkt ID:** 2CKA006800A2992

**GTIN:** 4011395293744



Rörelsesensor Multisensor för styrning av ljus i Jussi-design. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Komfortsensorn har en impulsbrytare på utsidan så att denna kan manövreras för att ställa in rörelsesensorn i man./aut., av/på, dim upp/ner, allt beroende på ansluten insats. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

### Packning

Förpackning: 1/10

Enhet: st

### ETIM Data

Modell/Utförande: Rörelsegivare

Monteringsmetod: Infällt montage

Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Underkrypningsskydd:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Nej
Trapphusövervakning:	Ja
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej