


# Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor med selektiv lins med mätning av omgivande ljus



**Typ:** 64762-916-510

**E-nr:** 1301783

**Produkt ID:** 2CKA006800A3058

**GTIN:** 4011395316351

Kombination av rörelsedetektor med tryckknapp.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/1
--------------	-----

Enhet:	st
--------	----

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

Konstantljusstyrning:	Nej
-----------------------	-----

HVAC-styrning:	Nej
----------------	-----

Fungerar i nätverk:	Ja
---------------------	----

Lämplig för trådlös överföring:	Nej
---------------------------------	-----

Underkrypningsskydd:	Nej
----------------------	-----

Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Nej
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej