


# Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



**Typ:** 64762-UC-916-510

**E-nr:** 1301786

**Produkt ID:** 2CKA006800A3104

**GTIN:** 4011395321584

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. Dimmer SAGA-funktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmer SAGA-insats flex. Med möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Justeringselement på baksidan. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 14 sektorer med 56 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar.

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

### ETIM Data

Apparatens bredd:	71 mm
-------------------	-------

Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	52.6 mm
Metallicfärg:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej